

# TECNOLOGIA DIGITALE

---

CPU, memoria centrale e dispositivi sono realizzati con **tecnologia elettronica digitale**

Dati e operazioni vengono codificati a partire da due valori distinti di grandezze elettriche:

- tensione alta ( $V_H$ , ad es. 5V)
- tensione bassa ( $V_L$ , ad es. 0V)

**In generale presenza o assenza di un fenomeno.**

A tali valori vengono convenzionalmente **associate le due cifre binarie 0 e 1:**

- **logica positiva:**  $1 \leftrightarrow V_H$ ,  $0 \leftrightarrow V_L$
- **logica negativa:**  $0 \leftrightarrow V_H$ ,  $1 \leftrightarrow V_L$

1

## TECNOLOGIA DIGITALE (segue)

---

Dati ed operazioni vengono codificati tramite **sequenze di bit 8 bit = 1 byte**

**01000110101 ....**

CPU è in grado di operare soltanto in aritmetica binaria, effettuando operazioni *elementari*:

- somma e differenza
- scorrimento (shift)
- ...

Lavorando direttamente sull'hardware, **l'utente è forzato a esprimere i propri comandi al livello della macchina, tramite sequenze di bit**

2

## RAPPRESENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE

---

- Internamente a un elaboratore, ogni informazione è **rappresentata** tramite **sequenze di bit (cifre binarie)**
- Una sequenza di bit **non dice “che cosa” essa rappresenta**

Ad esempio, 01000001 può rappresentare:

- l'intero 65, il carattere 'A', il boolean 'vero', ...
- ... il valore di un segnale musicale,
- ... il colore di un pixel sullo schermo...

3

## Rapida Nota sulla Rappresentazione dei Caratteri

---

Ad esempio, un tipo fondamentale di dato da rappresentare è costituito dai **singoli caratteri**

Idea base: associare **a ciascun carattere un numero intero (codice)** in modo convenzionale

➡ **Codice standard ASCII** (1968)

ASCII definisce univocamente i primi 128 caratteri (7 bit – vedi tabella nel lucido seguente)

I caratteri con codice superiore a 127 possono variare secondo la particolare codifica adottata (dipendenza da linguaggio naturale: ISO 8859-1 per alfabeto latino1, ...)

Visto che i caratteri hanno un codice intero, essi possono essere considerati un insieme ordinato (ad esempio: 'g' > 'O' perché 103 > 79)

4

## Tabella ASCII standard

Byte	Cod.	Char	Byte	Cod.	Char	Byte	Cod.	Char	Byte	Cod.	Char
00000000	0	Null	00100000	32	Spc	01000000	64	@	01100000	96	`
00000001	1	Start of heading	00100001	33	!	01000001	65	A	01100001	97	a
00000010	2	Start of text	00100010	34	"	01000010	66	B	01100010	98	b
00000011	3	End of text	00100011	35	#	01000011	67	C	01100011	99	c
00000100	4	End of transmit	00100100	36	\$	01000100	68	D	01100100	100	d
00000101	5	Enquiry	00100101	37	%	01000101	69	E	01100101	101	e
00000110	6	Acknowledge	00100110	38	&	01000110	70	F	01100110	102	f
00000111	7	Audible bell	00100111	39	'	01000111	71	G	01100111	103	g
00001000	8	Backspace	00101000	40	(	01001000	72	H	01101000	104	h
00001001	9	Horizontal tab	00101001	41	)	01001001	73	I	01101001	105	i
00001010	10	Line feed	00101010	42	*	01001010	74	J	01101010	106	j
00001011	11	Vertical tab	00101011	43	+	01001011	75	K	01101011	107	k
00001100	12	Form Feed	00101100	44	,	01001100	76	L	01101100	108	l
00001101	13	Carriage return	00101101	45	-	01001101	77	M	01101101	109	m
00001110	14	Shift out	00101110	46	.	01001110	78	N	01101110	110	n
00001111	15	Shift in	00101111	47	/	01001111	79	O	01101111	111	o
00010000	16	Data link escape	00110000	48	0	01010000	80	P	01110000	112	p
00010001	17	Device control 1	00110001	49	1	01010001	81	Q	01110001	113	q
00010010	18	Device control 2	00110010	50	2	01010010	82	R	01110010	114	r
00010011	19	Device control 3	00110011	51	3	01010011	83	S	01110011	115	s
00010100	20	Device control 4	00110100	52	4	01010100	84	T	01110100	116	t
00010101	21	Neg. acknowledge	00110101	53	5	01010101	85	U	01110101	117	u
00010110	22	Synchronous idle	00110110	54	6	01010110	86	V	01110110	118	v
00010111	23	End trans. block	00110111	55	7	01010111	87	W	01110111	119	w
00011000	24	Cancel	00111000	56	8	01011000	88	X	01111000	120	x
00011001	25	End of medium	00111001	57	9	01011001	89	Y	01111001	121	y
00011010	26	Substitution	00111010	58	:	01011010	90	Z	01111010	122	z
00011011	27	Escape	00111011	59	;	01011011	91	[	01111011	123	{
00011100	28	File separator	00111100	60	<	01011100	92	\	01111100	124	
00011101	29	Group separator	00111101	61	=	01011101	93	]	01111101	125	}
00011110	30	Record Separator	00111110	62	>	01011110	94	^	01111110	126	~
00011111	31	Unit separator	00111111	63	?	01011111	95	_	01111111	127	Del

5

## INFORMAZIONI NUMERICHE

Originariamente la **rappresentazione binaria** è stata utilizzata per la **codifica dei numeri e dei caratteri**

Oggi si digitalizzano comunemente anche suoni, immagini, video e altre informazioni (informazioni multimediali)

La rappresentazione delle **informazioni numeriche** è ovviamente di particolare rilevanza

A titolo di esempio, nel corso ci concentreremo sulla rappresentazione dei **numeri interi (senza o con segno)**

**Dominio:  $N = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$**

6

## NUMERI NATURALI (interi senza segno)

---

**Dominio:**  $N = \{ 0,1,2,3, \dots \}$

**Rappresentabili con diverse notazioni**

◆ **non posizionali**

- ad esempio la notazione romana:  
I, II, III, IV, V, .... IX, X, XI...
- Risulta difficile l'utilizzo di regole generali per il calcolo

◆ **posizionale**

- 1, 2, .. 10, 11, ... 200, ...
- Risulta semplice l'individuazione di regole generali per il calcolo

7

## NOTAZIONE POSIZIONALE

---

- Concetto di **base di rappresentazione  $B$**
- Rappresentazione del numero come **sequenza di simboli (cifre)** appartenenti a un **alfabeto di  $B$  simboli distinti**
- **ogni simbolo rappresenta un valore compreso fra 0 e  $B-1$**

Esempio di rappresentazione su  $N$  cifre:

$$d_{n-1} \dots d_2 d_1 d_0$$

8

## NOTAZIONE POSIZIONALE

---

**Il valore di un numero** espresso in questa notazione è ricavabile

- ◆ a partire dal valore rappresentato da ogni simbolo
- ◆ **pesandolo in base alla posizione** che occupa nella sequenza



9

## NOTAZIONE POSIZIONALE

---

**In formula:**

dove 
$$v = \sum_{k=0}^{n-1} d_k B^k$$

- ◆  $B = \text{base}$
- ◆ ogni cifra  $d_k$  rappresenta un valore fra 0 e  $B-1$

**Esempio (base  $B=4$ ):**

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 1 & 3 \\ d_3 & d_2 & d_1 & d_0 \end{array}$$

$$\text{Valore} = 1 * B^3 + 2 * B^2 + 1 * B^1 + 3 * B^0 = \text{centotre}$$

10

## NOTAZIONE POSIZIONALE

---

Quindi, **una sequenza di cifre non è interpretabile** se non si precisa la base in cui è espressa

Esempi:

Stringa	Base	Alfabeto	Calcolo valore	Valore
"12"	<i>quattro</i>	{0,1,2,3}	$4 * 1 + 2$	<i>sei</i>
"12"	<i>otto</i>	{0,1,...,7}	$8 * 1 + 2$	<i>dieci</i>
"12"	<i>dieci</i>	{0,1,...,9}	$10 * 1 + 2$	<i>dodici</i>
"12"	<i>sedici</i>	{0,..,9, A,., F}	$16 * 1 + 2$	<i>diciotto</i>

11

## NOTAZIONE POSIZIONALE

---

Inversamente, ogni numero può essere espresso, **in modo univoco, come sequenza di cifre in una qualunque base**

Esempi:

Numero	Base	Alfabeto	Rappresentazione
<i>venti</i>	<i>due</i>	{0,1}	<b>"10100"</b>
<i>venti</i>	<i>otto</i>	{0,1,...,7}	<b>"24"</b>
<i>venti</i>	<i>dieci</i>	{0,1,...,9}	<b>"20"</b>
<i>venti</i>	<i>sedici</i>	{0,..,9, A,., F}	<b>"14"</b>

**Non bisogna confondere un numero con una sua RAPPRESENTAZIONE!**

12

## NUMERI E LORO RAPPRESENTAZIONE

---

- **Internamente**, un elaboratore adotta per i *numeri interi* una **rappresentazione binaria (base B=2)**
- **Esternamente**, le costanti numeriche che scriviamo nei programmi e i valori che stampiamo a video/leggiamo da tastiera sono invece **sequenze di caratteri ASCII**

Il passaggio dall'una all'altra forma richiede dunque un **processo di conversione**

13

### Esempio: RAPPRESENTAZIONE INTERNA/ESTERNA

---

- Numero: *centoventicinque*
- Rappresentazione interna binaria (16 bit):

00000000 01111101

- Rappresentazione esterna in base 10:

*occorre produrre la sequenza di caratteri ASCII '1', '2', '5'*

00110001 00110010 00110101

vedi tabella ASCII

## Esempio: RAPPRESENTAZIONE INTERNA/ESTERNA

---

- Rappresentazione esterna in base 10:

*È data la sequenza di caratteri ASCII  
'3', '1', '2', '5', '4'*

vedi tabella ASCII

00110011 00110001 00110010 00110101 00110100

- Rappresentazione interna binaria (16 bit):

01111010 00010110

- Numero:

*trentunomiladuecentocinquantaquattro*

15

## CONVERSIONE STRINGA/NUMERO

---

**Si applica la definizione:**

$$v = \sum_{k=0}^{n-1} d_k B^k$$

le cifre  $d_k$  sono note,  
il valore  $v$  va calcolato

$$= d_0 + B * ( d_1 + B * ( d_2 + B * ( d_3 + ... )))$$

Ciò richiede la valutazione di un polinomio

→ **Metodo di Horner**

16

## CONVERSIONE NUMERO/STRINGA

---

- Problema: ***dato un numero, determinare la sua rappresentazione in una base data***
- Soluzione (***notazione posizionale***): ***manipolare la formula*** per dedurre un algoritmo

$$v = \sum_{k=0}^{n-1} d_k B^k$$

**v è noto,  
le cifre  $d_k$  vanno calcolate**

$$= d_0 + B * ( d_1 + B * ( d_2 + B * ( d_3 + ... )))$$

17

## CONVERSIONE NUMERO/STRINGA

---

Per trovare le cifre bisogna ***calcolarle una per una, ossia bisogna trovare un modo per isolarne una dalle altre***

$$v = d_0 + B * (...)$$

Osservazione:

***$d_0$  è la sola cifra non moltiplicata per B***

Conseguenza:

***$d_0$  è ricavabile come  $v$  modulo B***

18

## CONVERSIONE NUMERO/STRINGA

---

### Algoritmo delle divisioni successive

- si divide  $v$  per  $B$ 
  - **il resto** costituisce la cifra meno significativa ( $d_0$ )
  - **il quoziente** serve a iterare il procedimento
- se tale quoziente è zero, l'algoritmo termina;
- se non lo è, lo si assume come nuovo valore  $v'$ , e si itera il procedimento con il valore  $v'$

19

## CONVERSIONE NUMERO/STRINGA

---

Esempi:

Numero	Base	Calcolo valore	Stringa
<i>quattordici</i>	4	$14 / 4 = 3$ con resto 2 $3 / 4 = 0$ con resto 3	 "32"
<i>undici</i>	2	$11 / 2 = 5$ con resto 1 $5 / 2 = 2$ con resto 1 $2 / 2 = 1$ con resto 0 $1 / 2 = 0$ con resto 1	 "1011"
<i>sessantatre</i>	10	$63 / 10 = 6$ con resto 3 $6 / 10 = 0$ con resto 6	 "63"
<i>sessantatre</i>	16	$63 / 16 = 3$ con resto 15 $3 / 16 = 0$ con resto 3	 "3F"

20

## NUMERI NATURALI: valori rappresentabili

---

- **Con N bit, si possono fare  $2^N$  combinazioni**
- **Si rappresentano così i numeri da 0 a  $2^N-1$**

### Esempi

□ **con 8 bit, [ 0 .... 255 ]**

*In C: unsigned char = byte*

□ **con 16 bit, [ 0 .... 65.535 ]**

*In C: unsigned short int (su alcuni compilatori)*

*In C: unsigned int (su alcuni compilatori)*

□ **con 32 bit, [ 0 .... 4.294.967.295 ]**

*In C: unsigned int (su alcuni compilatori)*

*In C: unsigned long int (su molti compilatori)*

21

## OPERAZIONI ED ERRORI

---

La rappresentazione binaria rende possibile fare **addizioni e sottrazioni con le usuali regole algebriche**

Esempio:

5	+	0101
3	=	0011
---		-----
8		1000

22

## ERRORI NELLE OPERAZIONI

---

Esempio (supponendo di avere solo 7 bit per la rappresentazione)

60 +	0111100
99 =	1100011
-----	-----
135	10011111

Errore!  
Massimo numero  
rappresentabile:  
 $2^7-1$  cioè 127

- Questo errore si chiama **overflow**
- **Può capitare sommando due numeri dello stesso segno** il cui risultato non sia rappresentabile utilizzando **il numero massimo di bit** designati

23

## ESERCIZIO RAPPRESENTAZIONE

---

Un elaboratore rappresenta numeri interi su **8 bit** dei quali **7** sono dedicati alla rappresentazione del modulo del numero e **uno** al suo **segno**. Indicare come viene svolta la seguente operazione aritmetica:

$$59 - 27$$

in codifica binaria

24

## ESERCIZIO RAPPRESENTAZIONE

---

**Soluzione**

59 → 0 0111011

-27 → 1 0011011

Tra i (moduli dei) due numeri si esegue una sottrazione:

```
  0111011
-  0011011
-----
  0100000
```

che vale 32 in base 10

25

---

## Differenze tra numeri binari

---

Che cosa avremmo dovuto fare se avessimo avuto  
27-59 ?

***Avremmo dovuto invertire i due numeri, calcolare il risultato, e poi ricordarci di mettere a 1 il bit rappresentante il segno***

Per ovviare a tale problema, si usa la **notazione in “complemento a 2”** (vedi nel seguito), che permette di eseguire tutte le differenze tramite semplici somme

26

## INFORMAZIONI NUMERICHE

---

- La rappresentazione delle *informazioni numeriche* è di particolare rilevanza
- Abbiamo già discusso i *numeri naturali (interi senza segno)*  $N = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$
- Come rappresentare invece i **numeri interi (con segno)?**

$$Z = \{ -x, x \in N - \{0\} \} \cup N$$

27

## NUMERI INTERI (con segno)

---

**Dominio:**  $Z = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$

Rappresentare gli interi in un elaboratore pone alcune problematiche:

- *come rappresentare il “segno meno”?*
- *possibilmente, come rendere **semplice l’esecuzione delle operazioni aritmetiche?***

Magari riutilizzando gli stessi algoritmi e gli stessi circuiti già usati per i numeri interi senza segno

28



## NUMERI INTERI (con segno)

---

### Rappresentazione *in modulo e segno*

#### Due difetti principali:

- **occorrono algoritmi speciali per fare le operazioni**

se si adottano le usuali regole non è verificata la proprietà  $X + (-X) = 0$

occorrono regole (e quindi circuiti) ad hoc

- **due diverse rappresentazioni per lo zero**

**+ 0 = 00000000**

**- 0 = 10000000**

Ad esempio:

$$(+5) + (-5) = -10 ???$$

+5      0 0000101

-5      1 0000101

---      -----

0      1 0001010

31

## NUMERI INTERI (con segno)

---

### Rappresentazione in complemento a due

- **si vogliono poter usare le regole standard per fare le operazioni**

- in particolare, si vuole che

$X + (-X) = 0$

la rappresentazione dello zero sia *unica*

- **anche a prezzo di una notazione più complessa, meno intuitiva, e magari non (completamente) posizionale**

32

## RAPPRESENTAZIONE in COMPLEMENTO A DUE

---

- **idea: cambiare il valore del bit più significativo da  $+2^{N-1}$  a  $-2^{N-1}$**
- **peso degli altri bit rimane lo stesso** (come numeri naturali)

Esempi:

$$0\ 0000101 = +5$$

$$1\ 0000101 = -128 + 5 = -123$$

$$1\ 1111101 = -128 + 125 = -3$$

NB: in caso di MSB=1, gli altri bit NON sono il valore assoluto del numero naturale corrispondente

33

---

## INTERVALLO DI VALORI RAPPRESENTABILI

- **se MSB=0, stesso dei naturali con N-1 bit**  
da 0 a  $2^{N-1}-1$                       Esempio: su 8 bit, [0,+127]
- **se MSB=1, stesso intervallo traslato di  $-2^{N-1}$**   
da  $-2^{N-1}$  a -1                      Esempio: su 8 bit, [-128,-1]
- **Intervallo globale = unione [  $-2^{N-1}$  ,  $2^{N-1}-1$  ]**  
con 8 bit,                      [ -128 .... +127 ]  
con 16 bit,                      [ -32.768 .... +32.767 ]  
con 32 bit,                      [ -2.147.483.648 .... +2.147.483.647 ]

34

## CONVERSIONE NUMERO/STRINGA

---

- Osservazione: poiché si opera su N bit, questa è in realtà una *aritmetica mod  $2^N$*
- **Rappresentazione del numero  $v$  coincide con quella del numero  $v \pm 2^N$**
- In particolare, la rappresentazione del negativo  $v$  coincide con quella del positivo  $v' = v + 2^N$

$$v = -d_{n-1}B^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} d_k B^k$$

Questo è un naturale

$$v' = +d_{n-1}B^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} d_k B^k$$

## CONVERSIONE NUMERO/STRINGA

---

Esempio (8 bit,  $2^N = 256$ ):

per calcolare la rappresentazione di -3, possiamo calcolare quella del naturale

$$-3 + 256 = 253$$

- con la definizione di compl. a 2 ( $2^{N-1} = 128$ ):  
**-3 = -128 + 125 → “11111101”**
- con il trucco sopra:  
**-3 → 253 → “11111101”**

## CONVERSIONE NUMERO/STRINGA

---

Come svolgere questo calcolo in modo semplice?

- Se  $v < 0$ :

$$v = -|v|$$

$$v' = v + 2^N = 2^N - |v|$$

- che si può riscrivere come  $v' = (2^N - 1) - |v| + 1$
- dove la quantità  $(2^N - 1)$  è, in binario, una **sequenza di N cifre a "1"**

Ma la sottrazione  $(2^N - 1) - |v|$  si limita a **invertire tutti i bit** della rappresentazione di  $|v|$

Infatti, ad esempio, su 8 bit:

- $2^8 - 1 = 11111111$

- se  $|v| = 01110101$

$$(2^8 - 1) - |v| = 10001010$$

37

## CONVERSIONE NUMERO/STRINGA

---

### Conclusione:

- per calcolare il numero negativo  $-|v|$ , la cui rappresentazione coincide con quella del positivo  $v' = (2^N - 1) - |v| + 1$ , occorre
- **prima invertire tutti i bit** della rappresentazione di  $|v|$  (calcolando così  $(2^N - 1) - |v|$ )
- **poi aggiungere 1** al risultato

**Algoritmo di calcolo del complemento a due**

38

## CONVERSIONE NUMERO/STRINGA

---

Esempi

- **v = -3**

valore assoluto 3 → "00000011"

inversione dei bit → "11111100"

somma con 1 → "11111101"

- **v = -37**

valore assoluto 37 → "00100101"

inversione dei bit → "11011010"

somma con 1 → "11011011"

39

## CONVERSIONE STRINGA/NUMERO

---

**Importante:**

**l'algoritmo funziona *anche a rovescio***

- stringa = "11111101" → -3

inversione dei bit → "00000010"

somma con 1 → "00000011"

calcolo valore assoluto → 3

- stringa = "11011011" → -37

inversione dei bit → "00100100"

somma con 1 → "00100101"

calcolo valore assoluto → 37

40

## OPERAZIONI SU NUMERI INTERI

Rappresentazione in complemento a due rende possibile fare *addizioni e sottrazioni con le usuali regole algebriche*

Ad esempio:

-5 +	11111011
+3 =	00000011
---	-----
-2	11111110

In certi casi occorre però *una piccola convenzione: ignorare il riporto*

Un altro esempio:

-1 +	11111111
-5 =	11111011
---	-----
-6	(1)11111010

41

## Complemento a due su 4 bit

a. Using patterns of length three

Bit pattern	Value represented
011	3
010	2
001	1
000	0
111	-1
110	-2
101	-3
100	-4

b. Using patterns of length four

Bit pattern	Value represented
0111	7
0110	6
0101	5
0100	4
0011	3
0010	2
0001	1
0000	0
1111	-1
1110	-2
1101	-3
1100	-4
1011	-5
1010	-6
1001	-7
1000	-8

42

# Esempi di somme

Problem in base ten		Problem in two's complement		Answer in base ten
$\begin{array}{r} 3 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$	→	$\begin{array}{r} 0011 \\ + 0010 \\ \hline 0101 \end{array}$	→	5
$\begin{array}{r} -3 \\ + -2 \\ \hline \end{array}$	→	$\begin{array}{r} 1101 \\ + 1110 \\ \hline 1011 \end{array}$	→	-5
$\begin{array}{r} 7 \\ + -5 \\ \hline \end{array}$	→	$\begin{array}{r} 0111 \\ + 1011 \\ \hline 0010 \end{array}$	→	2

43

## Overflow

- Se si sommano due numeri positivi tali che il risultato è maggiore del massimo numero positivo rappresentabile con i bit fissati (lo stesso per somma di due negativi)
- Basta guardare il bit di segno della risposta: se 0 (1) e i numeri sono entrambi negativi (positivi) → overflow

44

## ERRORI NELLE OPERAZIONI

---

Attenzione ai casi in cui **venga invaso il bit più significativo (bit di segno)**

### Esempio

60	+	00111100
75	=	01100011
-----		-----
135		<b>1</b> 0011111

#### Errore!

Si è invaso il bit di segno,  
il risultato è negativo!

Questo errore si chiama **invasione del bit di segno**; è una forma di **overflow**

Può accadere solo **sommando due numeri dello stesso segno**, con modulo sufficientemente grande